



GENERADOR MONOFÁSICO BENCINERO JHR3600SIE (3,0KVA Prime)

ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
JHR3600Si	3,0 KVA	3,3 KVA	220V
e	3,0 KW	3,3 KW	

INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	JHR 3600SIE
Motor	JIALING
Alternador	JIALING
Fases	1 FASES – 2 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	17 A
Tipo de Combustible	BENCINA
Cilindrada	185 ML
Voltaje Sistema de Control	12 Vdc

ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	JIALING
Modelo	JHR185i
Numero de Cilindros	1
Diámetro de pistón	70 mm
Carrera de Pistón	48 mm
Aspiración de Aire	Natural
Sistema de Refrigeración	Aire
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	NA
Capacidad de Lubricante	1,1 Litros
Tipo de Aceite	15W40

ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	JIALING
Modelo	JHR 3600Si
Aislamiento	NA
Factor de Potencia	1,0
Clase de Protección	IP23

DIMENSIONES

A	435	mm
L	588	mm
H	531	mm
	31	KG



CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	1,96 L/hr
50% POTENCIA PRIME	1,1 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	5,5 Lt