



GENERADOR MONOFÁSICO BENCINERO TG6500EL **(5,0 KVA Prime)**

ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
TG6500EL	5,0 KVA	5,8 KVA	220V
	5,0 KW	5,8 KW	

INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	TRAXX
Modelo	TG6500EL
Motor	HONDA
Alternador	HONDA
Fases	1 FASES – 2 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	12,2 A
Tipo de Combustible	BENCINA
Cilindrada	389ML
Voltaje Sistema de Control	12 Vdc

ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	HONDA
Modelo	GX390
Numero de Cilindros	1
Diámetro de pistón	88 mm
Carrera de Pistón	64 mm
Aspiración de Aire	Natural
Sistema de Refrigeración	Aire
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Capacidad de Lubricante	1,1 Litros
Tipo de Aceite	15W40

ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	JIALING
Modelo	GX390
Factor de Potencia	1
Clase de Protección	IP23

DIMENSIONES

A	515	mm
L	695	mm
H	595	mm
	80	KG



CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	3,0 L/hr
50% POTENCIA PRIME	2,1 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	30,0 Lt